

Sillatun portin luominen

TW-EAV510AC-B ja TW-EAV510AC-LTE CAT6 mallit

Valitse ensin haluttu rajapinta ADSL(ATM), VDSL(PTM), EWAN

-Jos ADSL niin valitse ATM , 0/33 Telia, Muut 0/100

-Jos VDSL niin valitse PTM alueella sama valinta

-Jos EWAN niin valitse EWAN alueella sama siltaus valinta

Valitse kynä kuvake josta pääset asettamaan SILTAUKSEN päälle

The screenshot shows the configuration page for ATM(ADSL) Ulkoverkko. On the left is a navigation menu with categories like 'Tietoa laitteesta', 'Palvelut', and 'Lisäasetukset'. The main content area is titled 'ATM(ADSL) Ulkoverkko Asetukset' and contains several configuration options:

- VPI: 0, VCI: [input field]
- Kehysrakenne: LLC, VC-Mux
- Kanavan tila: 1483 Bridged
- Aseta päälle NAPT:
- Enable QoS:
- Kanava: Päälle, Pois päältä
- Aseta IGMP-välityspalvelin päälle:

Below these options is an 'ATM VC taulukko' (ATM VC table) with the following columns: Valitse, Rajapinta, Tila, VPI, VCI, Kehysrakenne, NAPT, IGMP, Etäkohde IP, Käyttäjänimi, Oletusreitti, Tila, and Toiminto. The table contains three rows of data:

Valitse	Rajapinta	Tila	VPI	VCI	Kehysrakenne	NAPT	IGMP	Etäkohde IP	Käyttäjänimi	Oletusreitti	Tila	Toiminto
<input type="radio"/>	ADSL_0	mer1483	0	33	LLC	Päällä	Päällä			Päällä	Päälle	
<input type="radio"/>	ADSL_1	mer1483	0	35	LLC	Päällä	Päällä			Päällä	Päälle	
<input type="radio"/>	ADSL_2	mer1483	0	100	LLC	Päällä	Päällä			Päällä	Päälle	

At the bottom of the table is a 'Poista valittu' button.

Sitten kytke päälle Siltaus -ethernet rajapintaan

Tietoa laitteesta:

- Tila
- Lähiverkko
- Langaton verkko
- Ulkoverkko
- Palvelut
- Lisäasetukset
- Diagnostiikka
- Hallinta
 - Varmista/Palauta
 - Salasana
 - Ohjelmiston päivitys
 - ACL
 - Aikavyöhyke
 - Automaattinen uudelleen
- Tilatiedot
- Kieli
- Uudelleen käynnistys
- Kirjautu ulos

IP rajapinta -Muuta

IP Rajapinta: vc1
Protokolla: MER
ATM VCC: 0/35
Tila: EI ON
DHCP: EI ON
Paikallinen IP-osoite: 0.0.0.0
Kohteen IP-osoite: 0.0.0.0
Aliverkonpeite: 0.0.0.0
Siltaus: Siltaus Ethernet -rapaintaan
 Siltaus PPPoE
 Poista siltaus
VLAN ID numero: EI ON
VLAN ID(0-4095): 0
802.1p_Merkki:
MTU: 1500

Talleta Paluu Peruuta

Yhdistä uusi ATP / PTM / EWAN rajapinta joka tulee listan alimmaiseksi ja kytke se haluttuun LAN porttiin

Talleta asetus , Kuvassa portti on siltaportti Telian ADSL liittymässä

Tietoa laitteesta:

- Tila
- Lähiverkko
- Langaton verkko
- Ulkoverkko
- Palvelut
- Lisäasetukset
 - ARP-taulukko
 - Reititys
 - Multicast
 - Ohjelmistorajapintojen yhc
 - IP -laatu luokitus
 - IPv6
- Diagnostiikka
- Hallinta
- Tilatiedot
- Kieli
- Uudelleen käynnistys
- Kirjautu ulos

Ohjelmistorajapintojen yhdistäminen Asetukset

Ryhmäasetukset:
1. Valitse ryhmä
2. Valitse halutut ulko- ja sisäverkon ohjelmistorajapinnat jotka liität yhteen.
3. Valitse "Talleta" -> Tallentaaksesi asetukset

Huomaa! Valitut ohjelmistorajapinnat siirretään uuteen valittuun ryhmään. Vain Internet -rajapinnat jotka ovat sillattuja esitetään.

Yhdistetyt ohjelmistorajapinnat
ADSL_0
LAN4

Valittavissa olevat ohjelmistorajapinnat
LAN1
LAN2
LAN3
WLAN 5G
WLAN 2.4G

Valitse	Rajapinta
<input type="radio"/>	Default LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, WLAN 5G, WLAN 2.4G, ADSL_0
<input checked="" type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	

Talleta asetukset

Tiedostonimi: Sillatun portin luominen.docx
Hakemisto: /Users/Markku/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Documents
Malli: /Users/Markku/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content.localized/Templates.localized/Normal.dotm
Otsikko:
Aihe:
Tekijä: TeleWell Markku
Avainsanat:
Kommentit:
Luontipäivä: 25.1.2019 12.24.00
Version numero: 2
Viimeksi tallennettu: 25.1.2019 12.24.00
Viimeksi tallentanut: TeleWell Markku
Kokonaismuokkaus aika: 1 Minuutti
Viimeksi tulostettu: 25.1.2019 12.24.00
Viimeisestä täydestä tulostuksesta
Sivuja: 2
Sanoja: 84
Merkkejä: 551 (noin)